AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF0063) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004240

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt wpustu	variabel
Wymiary	33.5 x 5 x 10.5 mm
Zasada działania	Kontaktron
Przyłącze	M8x1-Męski, 3-stykowe
Przewód	PUR, 0.2 m
Zastosowanie	Większe elementy wykonawcze
Szczegóły instalacji	Kątownik mocujący BMF 305-HW*
Materiał obudowy	LCP
Wyjście przełączające	Kontaktron, spolaryzowany Styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-20...70 °C
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004240

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:33