AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie profilowej, seria BTL (BTL42JJ) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005101**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Seria | Seria profilowa |
| Szczegóły instalacji | Klamry mocujące |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane |
| Maks. ilość magnesów | 1 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe |
| Przyłącze 1 | M12x1, 4-stykowe |
| Przyłącze 2 | M8x1, 4-stykowe |
| Interfejs | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 |
| Zakres pomiarowy | 1300 mm |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 500 Hz |
| Maks. nieliniowość | ±0.04 % FS |
| Powtarzalność | ≤ 30 µm |
| Napięcie robocze Ub | 20...28 VDC |
| Temperatura otoczenia | 0...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF005101 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:16