


Czujnik pola magnetycznego do różnych typów rowków, seria BMF (BMF0087) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004261

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	25 x 11.9 x 26 mm
Zasada działania	Czujnik pola magnetycznego
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Zastosowanie	Siłowniki okrągłe, Siłowniki pneumatyczne z rowkiem trapezowym
Szczegóły instalacji	z obejmą węża
Materiał obudowy	Aluminium
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	10000 Hz
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF004261



Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:14