Czujnik jednej pozycji, seria BNS (BNS008T) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF007154

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania	1x dach
Wersja	Styk szybkosprawny
Zasada działania	1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
Prąd ciągły	1. Miejsce przełączania: 4 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	1. Miejsce przełączania: 25 V AC / 60 V DC
Montaż	dowolnie
Kierunek najazdu	wzdłuż lub w poprzek do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu	1. Miejsce przełączania: 20 m/min
Rodzaj przyłącza	1. Miejsce przełączania: Złącza wtykowe
Temperatura otoczenia	-5...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF007154

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 18:26