# Przełącznik wielopozycyjny, mechaniczny z funkcją bezpieczeństwa, seria BNS (BNS02M2) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF017128**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Wymiary | 79 x 60 x 77.5 mm |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane |
| Wersja | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 |
| Zasada działania | 1. Miejsce przełączania: Indukcyjne |
| 2-3. Miejsce przełączania | Parametry mechaniczne |
| 4. Miejsce przełączania | Indukcyjne |
| Zasięg | 2 mm |
| Prąd ciągły | 1. Miejsce przełączania: 0.2 A |
| 2-3. Miejsce przełączania | 6 A |
| 4. Miejsce przełączania | 0.2 A |
| Znamionowe napięcie pracy Ue | 1. Miejsce przełączania: 24 V DC |
| 2-3. Miejsce przełączania | 250 VAC |
| 4. Miejsce przełączania | 24 V DC |
| Montaż | Pionowo |
| Kierunek najazdu | wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia |
| Prędkość najazdu | 2-3. Miejsce przełączania: 80 m/min |

| | |
|---|---|
| Rozstaw przełączników | 12 mm |
| Rodzaj przyłącza | 1-4. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, WEEE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF017128 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:11