

Micromote, seria BOH (BOH007P) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003048

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	G03
Wymiary	Ø 3 x 5 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki	rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła	microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 10 mm przy 100 mm
Zasięg	0...500 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 2 m, PUR
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	Epoksyd
Szczegóły instalacji	Średnica 3.0 mm
Najmniejsza część typ.	0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003048
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:21