




Micromote, seria BOH (BOH00FU) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003049

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	G03
Wymiary	3 x 3 x 5 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki	rozbieżny, maks. 3.5°
Rodzaj światła	microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 10 mm przy 100 mm
Zasięg	0...500 mm
Przyłącze	Przewód, otwarta końcówka przewodu, 1 m, PTFE
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4301), -
Materiał powierzchni aktywnej	Epoksyd
Szczegóły instalacji	Średnica 2.0 mm, Średnica 3.0 mm
Najmniejsza część typ.	0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, WEEE, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003049
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:23