

Micromote, seria BOH (BOH0007) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003003

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	M6
Wymiary	Ø 6 x 12 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki	Rozbieżny
Rodzaj światła	LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 35 mm przy 50 mm
Zasięg	0...60 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Szczegóły instalacji	Nakrętka M6x0.5
Najmniejsza część typ.	0.1 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003003
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:24