

Micromote, seria BOH (BOH0013) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003058

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	M5
Wymiary	Ø 5 x 12.5 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki	rozbieżny, maks. 2.5°
Rodzaj światła	microSPOT-LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 10 mm przy 100 mm
Zasięg	0... 2 m
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Szczegóły instalacji	Nakrętka M5x0.5
Najmniejsza część typ.	0.40 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003058
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:25