

Micromote, seria BOH (BOH000H) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003073

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	M6
Wymiary	Ø 6 x 17 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki	kolimowane
Rodzaj światła	Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej	Ø 4.5 mm przy 2 m
Zasięg	0... 4 m
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 2 m, PUR
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	Szkło
Szczegóły instalacji	Nakrętka M6x0.5
Najmniejsza część typ.	0.05 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003073
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:52