

Micromote, seria BOH (BOH000A) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003081

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	G02
Wymiary	Ø 2 x 8.6 mm
Interfejs	do wzmacniacza przełączania
Zasada działania	Optyczna głowica czujnika
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki	Rozbieżny
Rodzaj światła	LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej	Ø 35 mm
Zasięg	0...300 mm
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	Epoksyd
Szczegóły instalacji	Średnica 2.0 mm
Najmniejsza część typ.	0.2 mm
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003081
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:26