



## Kolumna sygnalizacyjna, diodowa SmartLight, seria BNI (BNI0085) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF009549**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Zasada działania	Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
Interfejs	IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. ilość segmentów	5
Przededefiniowane kolory	żółty, biały, zielony, Niebieski, czerwony, pomarańczowy, możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania	Tryb światła ruchomego, Tryb poziomy, Kolumna sygnalizacyjna, Tryb elastyczny
Maks. głośność	95 dB/m
Ustawienie	Wskaźnik zadziałania, Głośność
Funkcja dodatkowa	Rozszerzone dane procesowe
Wymiary	60 x 60 x 330.5 mm
Materiał obudowy	PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji	Śruba M18
Temperatura otoczenia	-5...50 °C
Stopień ochrony	IP30
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)

Min. cykl danych procesowych 7.2 ms

Dane procesowe wejściowe 1 bytes

Wyjściowe dane procesowe 8 bytes

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009549
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 14:42