



## Kolumna sygnalizacyjna, diodowa SmartLight, seria BNI (BNI0081) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF009542**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Zasada działania	Lampka kontrolna
Interfejs	IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. ilość segmentów	5
Przededefiniowane kolory	żółty, biały, zielony, Niebieski, czerwony, pomarańczowy, możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania	Tryb światła ruchomego, Tryb poziomu, Kolumna sygnalizacyjna, Tryb elastyczny
Ustawienie	Wskaźnik zadziałania
Wymiary	60 x 60 x 309 mm
Materiał obudowy	PC, Przezroczysty, Cynkowany, Cu8a, Ni10s, Crr Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji	1-otworowe mocowanie śrubowe
Temperatura otoczenia	-5...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych	5 ms

Wyjściowe dane procesowe 3 bytes

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009542
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:32