AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Moduł sieciowy (BNI0095) - Balluff




**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009563**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Interfejs | CC-Link IE Field |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Żeński, 8-stykowe, X-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 8-stykowe, X-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | 7/8"-Męski, 5-stykowe |
| Przyłącze (napięcie zasilania OUT) | 7/8"-Żeński, 5-stykowe |
| Gniazda przyłączeniowe | 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 16x PNP, Typ3 |
| Wyjścia cyfrowe | 16x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak, Prąd sumaryczny US |
| czujnik | 9.0 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy |
| Wymiary | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF009563 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 17:12